

FS010W 設定ツール工場出荷値一覧表

表示項目／設定項目	設定値	初期値
はじめに	-	-
かんたん設定	-	-
基本情報	-	-
WAN ステータス	-	-
SIM の状態	-	-
受信レベル	-	-
電池残量	-	-
ネットワーク名	-	-
ネットワーク(3G/LTE)	-	-
電話番号	-	-
IMEI	-	-
IP アドレス	-	-
DNS サーバ	-	-
接続時間	-	-
無線 LAN ステータス	-	-
IP アドレス	-	-
MAC アドレス	-	-
サブネットマスク	-	-
SSID	-	-
SSID ステルス	-	-
暗号化方式	-	-
無線 LAN 接続数	-	-
接続機器情報	-	-
バージョン情報	-	-
ソフトウェアバージョン	-	-
機種名	-	-

表示項目／設定項目	設定値	初期値
通信設定	-	-
WAN	-	-
SIM カード設定	-	-
PIN コード状態	-	-
PIN コード操作	有効にする 無効にする 認証する 変更する	有効にする
現在の PIN コード	4～8 桁の数字	なし
新しい PIN コード	4～8 桁の数字	なし
新しい PIN コードの確認	4～8 桁の数字	なし
PIN ロック解除コード(PUK コード)	8 桁の数字	なし
入力可能残数	-	3
ネットワーク設定	-	-
通信方式	自動 LTE のみ 3G のみ	自動
接続先設定	-	-
プロファイルリスト	最大 10 件	なし
プロファイル設定	-	-
プロファイルリスト	-	-
プロファイル名	半角英数字最大 50 文字 (, " ; ¥ < > & 除く)	なし
ユーザ名	半角最大 63 文字 (, " ; ¥ < > & 除く)	なし
パスワード	半角最大 63 文字 (, " ; ¥ < > & 除く)	なし
APN	半角最大 100 文字 (, " ; ¥ < > & 除く)	なし
認証方式	PAP CHAP	PAP

表示項目／設定項目	設定値	初期値
無線 LAN	-	-
基本設定	-	-
SSID	半角最大 32 文字の英数字、 「-」、「_」	※1
チャンネル	自動、1～13	自動
SSID ステルス	有効、無効	無効
無線 LAN 自動オフタイマー	無効、10 分、30 分、60 分	無効
セキュリティ設定	-	-
802.11 認証	暗号化なし Open Shared WPA-PSK WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK	WPA2-PSK
WPA 暗号化方式	TKIP AES TKIP+AES	AES
WPA 事前共有キー	半角 8 文字以上最大 63 文字の英数字	※1
現在の WEP キー	WEP キー1～4	WEP キー1
WEP キー1 ～ 4	64bit キーを設定する場合、 半角 5 文字の英数字、または 16 文字の 16 進数 128bit キーを設定する場合、 半角 13 文字の英数字、または 半角 26 文字の 16 進数	なし
DHCP 設定	-	-
IP アドレス	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	192.168.255.1
サブネットマスク	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	255.255.255.0
DHCP サーバ	有効、無効	有効
開始 IP アドレス	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	192.168.255.20
終了 IP アドレス	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	192.168.255.40
DHCP リースタイム(秒)	120 ～ 2147483647	43200
DNS 設定	自動、手動	自動
プライマリ DNS	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	なし
セカンダリ DNS	0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	なし

※1:お買い上げ時の設定については、本製品裏面のシールを参照してください。

表示項目／設定項目	設定値	初期値
ファイアウォール	-	-
MAC アドレスフィルタリング設定	-	-
MAC アドレスフィルタリングモード	無効、許可、拒否	無効
MAC アドレス	00:00:00:00:00:00 ~ FF:FF:FF:FF:FF:FF	なし
IP フィルタリング設定	-	-
IP アドレスフィルタリング	有効、無効	無効
種別	許可、拒否	拒否
プロトコル	TCP、UDP、ICMP	TCP
WAN 側 IP アドレス	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	なし
LAN 側ポート番号	1 ~ 65535	なし
ルール名	半角英数字最大 32 文字	なし
設定一覧	-	-
NAT	-	-
ポートフォワーディング設定	-	-
LAN 側 IP アドレス	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	なし
LAN 側ポート番号	1 ~ 65535	なし
WAN 側ポート番号	1 ~ 65535	なし
プロトコル	TCP、UDP、ICMP	TCP
ルール名	半角英数字最大 32 文字	なし
設定一覧	-	-
DMZ 設定	-	-
DMZ 設定	無効、有効	無効
DMZ IP アドレス	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	なし

表示項目／設定項目	設定値	初期値
システム設定	-	-
パスワード変更	-	-
現在のパスワード	半角英数字最大 15 文字	なし
新しいパスワード	半角英数字最大 15 文字	なし
新しいパスワードの確認	半角英数字最大 15 文字	なし
工場出荷設定	-	-
工場出荷設定	-	-
バックアップ&リストア	-	-
設定情報のバックアップ	-	-
設定情報のリストア	-	-
アップデート	-	-
アップデートファイルの選択	-	-
本体再起動	-	-
本体再起動	-	-